




Напряжение питания, В	12...24 V AC/DC
Потребляемая мощность, Вт	27.0
Встроенный датчик света	да
Степени защиты	IP67, IK10
Температура эксплуатации, °C	-40...+50
Масса без упаковки, кг	1.70
Кронштейн в комплекте	ST-3M
Резьба для установки на кронштейн	M6
Расположение источника питания и сенсора фотодатчика	внутри корпуса прожектора



Длина волны излучения, нм	Угол излучения, °	Дистанция подсветки, м	Размер пятна на дистанции, м	
850	10	237	41	встроенный стабилизатор тока с высоким КПД
	15	156	41	высокоэффективная система отвода тепла от светодиодов
	30	78	42	высокоэффективные диоды поверхностного монтажа
	45	56	46	ИК-светофильтр с минимальными потерями мощности излучения
	60	45	53	встроенная оптическая система
	90	26	53	задержка срабатывания датчика света при случайном освещении
	120	15	53	встроенный датчик света
940	10	120	21	напряжение питания от 12 до 24 В переменного или постоянного тока
	15	79	20	
	30	39	21	
	45	28	23	
	60	23	26	
	90	13	26	
	120	7	26	

Дальность работы подсветки указана для видеокамеры с сенсором размером 1/3" и разрешением 2 мегапикселя с ВЫКЛЮЧЕННЫМ режимом «Медленный затвор» и ВЫКЛЮЧЕННЫМИ режимами цифрового улучшения изображения, так называемыми DSS, AGC, DWDR, DNR, 3DNR и пр.

Дальность работы подсветки будет выше в 2.5-3 раза если специально не отключать эти функции в меню камеры, т.к. в большинстве современных камер они активированы по умолчанию в заводских настройках. В этом случае статическое изображение будет ярким и контрастным, но движущийся объект может иметь небольшое размытие.

Указанные в таблице дальности определены исходя из величины плотности светового потока не менее 0,0035 Вт/кв.м.



встроенный стабилизатор тока с высоким КПД



высокоэффективная система отвода тепла от светодиодов



высокоэффективные диоды поверхностного монтажа



ИК-светофильтр с минимальными потерями мощности излучения



встроенная оптическая система



задержка срабатывания датчика света при случайном освещении



встроенный датчик света



напряжение питания от 12 до 24 В переменного или постоянного тока

Опции:

Без кронштейна,
Отключенный фотодатчик (датчик света)

Цвет корпуса:
Чёрный